

Обзор кодов

Функция	Коды клавиатуры	Подробн
Задать первого администратора	* 3 * Админ -ID _{Нов} * Админ-PIN _{Нов} #	Стр. 15
Запустить режим администр.	* 0 * Админ-PIN #	
Функция	Действие в режиме администратора	
Задать пользователя для реле 1	* 1 * Польз-ID _{Нов} * Польз-PIN _{Нов} #	Стр. 16
Задать пользователя для реле 2	* 2 * Польз-ID _{Нов} * Польз-PIN _{Нов} #	Стр. 17
Определить прочих администр.	* 3 * Админ-ID _{Нов} * Админ-PIN _{Нов} #	Стр. 18
Изменить PIN админ./польз.	* 4 * Админ/Польз-ID * PIN _{Нов} #	Стр. 19
Удалить админ./польз.	* 5 * Админ/Польз-ID #	Стр. 20
Вкл./выкл. овещение	* 61 * вкл. = 1 / выкл. = 0 #	Стр. 22
Звук подтв. (Выкл./Тихо/Громко)	* 62 * выкл. = 0 / тихо = 1 / громко = 2 #	Стр. 23
Изменить время срабат. реле	* 63 # Старт=Кнопка → Стоп=Кнопка	Стр. 24
Заводские настройки (все стереть)	* 9 * 1230 # (малый объект) * 9 * 1231 # (большой объект)	Стр. 25
Выйти из реж. администрат.	* 0 #	

Назначения в домофонной системе

Функция	Запуск режима программирования	Действие
Назнач. исполнит. устр-во (индивид.назначение)	Блок питания → Сист.прогр. Исполнит. устр-во → Progr.	PIN-код польз+  *
Назнач. исполнит. устр-во (груп. назначение)	Блок питания → Сист.прогр. Исполнит. устр-во → Progr.	PIN-код адм+  *
Назнач. открыв. двери (индивид. назначение)	Блок питания → Сист. прогр. Блок пит → Progr. откр. дв.	PIN-код польз+  *
Назнач. открыв. двери (груп. назначение)	Блок питания → Сист. прогр. Исполнит. устр-во → Progr.	Кнопка „F“
 Назначить квартирную станцию (WS)	Блок питания → Сист. прогр.	 , затем на WS-кнопку„свет“
 Назначить конкретную квартирную станцию	Блок питания → Сист. прогр.	ID польз+  , затем на WS-кнопку„свет“

* В режиме работы „Большой объект“ дополнительно необходимо указать

соответствующий ID-номера:

ID пользователя * PIN-код пользователя + 
 ID администратора * PIN-код администратора + 

Управление

Кнопка F

Непосредственное управление исполнительным устройством в комбинации с исполнительными устройствами домофонной системы Gira.

Кнопка “колокольчик”

Целевой выбор одной из квартирных станций (только кнопка “колокольчик”), либо целевой выбор квартирных станций в больших по размеру объектах (ID пользователя + кнопка “колокольчик”).

Кнопка “Ключик”

После ввода правильного кода (PIN-код пользователя), при последующем нажатии кнопки происходит непосредственное открывание двери, либо срабатывание исполнительного устройства в комбинации с исполнительными устройствами домофонной системы Gira.

Кнопка C

Стирает неправильно введенные данные. После этого необходимо заново ввести весь код.

1	2	3	F
4	5	6	🔔
7	8	9	🔑
*	0	#	C

Краткое описание по работе с цифровым кодовым замком
Для подключения цифрового кодового замка необходимо выполнить следующие операции в указанной последовательности:

I. Установка цифрового кодового замка
→ светодиод мерцает зеленым светом

II. Определение первого администратора:
* 3 * ID_{админ_нов} * PIN админ_{нов} #

III. Определение пользователя для реле 1/2:
* 1/2 * ID_{польз_нов} * PIN-код польз_{нов} #

IV. Произвести настройку цифрового кодового замка

V. Инсталляция в домофонной системе:
сопоставить устройство открывания замка / исполнительные устройства