

















Kombinationsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen

		Anwendungsfall				
Schaltertyp	Schaltungsart	Kontrollfunktion	Beleuchtet		Hinweis	
			Beleuchtung	Orientierung (= Dauerbeleuchtung)		
Schalter vorkonfiguriert mit LED-Beleuchtungselement	Ausschaltung	LED-Beleuchtungselement Variante 2 bzw. 5 (vertikal) 	Austausch des LED-Beleuchtungselements Variante 2 bzw. 5 (vertikal) gegen Variante 1 bzw. 4 (horizontal) 	Austausch des LED-Beleuchtungselements Variante 2 bzw. 5 (vertikal) gegen Variante 1 bzw. 4 (horizontal) 		
	Wechselschaltung	2x LED-Beleuchtungselement Variante 2 bzw. 5 (vertikal) 	Austausch des LED-Beleuchtungselements Variante 2 bzw. 5 (vertikal) gegen Variante 1 bzw. 4 (horizontal) 	2x LED-Beleuchtungselement Variante 2 bzw. 5 (vertikal)  2x Umklemmen des "Verbrauchers" am Ausgang 		
	Ausschaltung	LED-Beleuchtungselement Variante 1 bzw. 4 (horizontal) 			LED-Beleuchtungselement Variante 1 bzw. 4 (horizontal)  LED-Beleuchtungselement muss um 180° gedreht werden 	
Serienschaltung	LED-Beleuchtungselement Variante 3 					

LED-Beleuchtungselement

Variante 1: 37910 .. | Variante 2: 37920 .. | Variante 3: 37930 .. | Variante 4: 37940 .. | Variante 5: 37950 ..  
LED Weiß: ..... 10 | LED Rot: ..... 11 | LED Orange: ..... 12








Kombinationsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen

Schaltertyp	Anwendungsfall				
	Schaltungsart	Kontrollfunktion	Beleuchtet Beleuchtung	Orientierung (= Dauer- beleuchtung)	Hinweis
3106 .. Wippschalter Wechselschalter  3816 00 Wippschalter Wechselschalter ohne Befestigungs- krallen	Ausschaltung		Option 1 LED-Beleuchtungselement Variante 2 bzw. 5 (vertikal)  Anschließen des Verbrauchers am Ausgang  Option 2 LED-Beleuchtungselement Variante 1 bzw. 4 (horizontal) 		Nachrüsten des LED-Beleuchtungselements (als optionales Zubehör)
	Wechselschaltung		2x LED-Beleuchtungselement Variante 1 bzw. 4 (horizontal) 		Nachrüsten des LED-Beleuchtungselements (als optionales Zubehör)
	Kreuzschaltung		2x LED-Beleuchtungselement Variante 1 bzw. 4 (horizontal) 		Nachrüsten des LED-Beleuchtungselements (als optionales Zubehör)
3102 .. Wippschalter Ausschalter 2-polig  3812 00 Wippschalter Ausschalter 2-polig ohne Befestigungs- krallen	Ausschaltung	LED-Beleuchtungselement Variante 1 bzw. 4 (horizontal) 		LED-Beleuchtungselement Variante 1 bzw. 4 (horizontal)  LED-Beleuchtungselement muss um 180° gedreht werden 	Nachrüsten des LED-Beleuchtungselements (als optionales Zubehör)
3107 .. Wippschalter Kreuzschalter  3817 00 Wippschalter Kreuzschalter ohne Befestigungskrallen	Kreuzschaltung		LED-Beleuchtungselement Variante 1 bzw. 4 (horizontal) 		Nachrüsten des LED-Beleuchtungselements (als optionales Zubehör)








LED-Beleuchtungselement  
 Variante 1: 37910 .. | Variante 2: 37920 .. | Variante 3: 37930 .. | Variante 4: 37940 .. | Variante 5: 37950 ..  
 LED Weiß: ..... 10 | LED Rot: ..... 11 | LED Orange: ..... 12

Schalter vorkonfektionierte ohne LED-Beleuchtungselement

Kombinationsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen

		Anwendungsfall			
Schaltertyp	Schaltungsart	Kontrollfunktion	Beleuchtet		Hinweis
			Beleuchtung	Orientierung (= Dauerbeleuchtung)	
Tastschalter vorkonfiguriert mit LED-Beleuchtungselement	<p><b>3136 00</b> Tast-Kontrollschalter Wechselschalter</p> <p><b>Auslieferungszustand:</b> - LED-Beleuchtungselement Variante 2</p>	<p>LED-Beleuchtungselement Variante 2 bzw. 5 (vertikal)</p> 	<p>LED-Beleuchtungselement Variante 2 bzw. 5 (vertikal)</p> <p><b>Option 1</b> Beleuchtung aus Kontrollfunktion</p> <p>Umklemmen des Verbrauchers am Ausgang</p> 	<p>Austausch des LED-Beleuchtungselements Variante 2 bzw. 5 (vertikal) gegen Variante 1 bzw. 4 (horizontal)</p> 	
	Wechselschaltung	<p>2x LED-Beleuchtungselement Variante 2 bzw. 5 (vertikal)</p> 	<p>Austausch des LED-Beleuchtungselements Variante 2 bzw. 5 (vertikal) gegen Variante 1 bzw. 4 (horizontal)</p> 	<p>2x LED-Beleuchtungselement Variante 2 bzw. 5 (vertikal)</p> <p>2x Umklemmen des Verbrauchers am Ausgang</p> 	
	<p><b>3135 00</b> Tast-Kontrollschalter Serienschalter</p> <p><b>3845 00</b> Tast-Kontrollschalter Serienschalter ohne Befestigungskrallen</p> <p><b>Auslieferungszustand:</b> - LED-Beleuchtungselement Variante 3</p>	<p>Serienschaltung</p> <p>LED-Beleuchtungselement Variante 3 (3 Kontakte)</p> 			






Kombinationsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen

Schaltertyp	Anwendungsfall				
	Schaltungsart	Kontrollfunktion	Beleuchtet Beleuchtung	Orientierung (= Dauerbeleuchtung)	Hinweis
Tastschalter vorkonfiguriert <b>ohne</b> LED-Beleuchtungselement  3126 00 Tastschalter Wechselschalter  3836 00 Tastschalter Wechselschalter ohne Befestigungs- krallen	Ausschaltung		Option 1 LED-Beleuchtungselement Variante 2 bzw. 5 (vertikal)  Umklemmen des Verbrauchers am Ausgang 		Nachrüsten des LED-Beleuchtungselements (als optionales Zubehör)
	Wechselschaltung		Option 2 LED-Beleuchtungselement Variante 1 bzw. 4 (horizontal)  Umklemmen des Verbrauchers am Ausgang 		
	Kreuzschaltung		2x LED-Beleuchtungselement Variante 1 bzw. 4 (horizontal) 		
3122 00 Tast-Kontrollschalter Ausschalter 2-polig  3842 00 Tast-Kontrollschalter Ausschalter 2-polig ohne Befestigungs- krallen	Ausschaltung	LED-Beleuchtungselement Variante 1 bzw. 4 (horizontal) 		LED-Beleuchtungselement Variante 1 bzw. 4 (horizontal)  LED-Beleuchtungselement muss um 180° gedreht werden 	Nachrüsten des LED-Beleuchtungselements (als optionales Zubehör)
	Kreuzschaltung		LED-Beleuchtungselement Variante 1 bzw. 4 (horizontal) 		
3127 00 Tastschalter Kreuzschalter  3837 00 Tastschalter Kreuzschalter ohne Befestigungs- krallen	Kreuzschaltung		LED-Beleuchtungselement Variante 1 bzw. 4 (horizontal) 		Nachrüsten des LED-Beleuchtungselements (als optionales Zubehör)

LED-Beleuchtungselement

Variante 1: 37910 .. | Variante 2: 37920 .. | Variante 3: 37930 .. | Variante 4: 37940 .. | Variante 5: 37950 ..  
 LED Weiß: ..... 10 | LED Rot: ..... 11 | LED Orange: ..... 12

Kombinationsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen

	Anwendungsfall					
	Schaltertyp	Schaltungsart	Kontrollfunktion	Beleuchtet Beleuchtung	Orientierung (= Dauer- beleuchtung)	Hinweis
Taster vorkonfiguriert ohne LED-Beleuchtungselement	3151 .. Wipptaster Schließer	Treppenhaus- schaltung		LED-Beleuchtungs- element Variante 2 bzw. 5 (vertikal)		Nachrüsten des LED- Beleuchtungs- elements (als optionales Zubehör)
	3871 00 Wipptaster Schließer ohne Befestigungskrallen					
	3150 00 Wipptaster Schließer N-Klemme	Treppenhaus- schaltung			LED-Beleuchtungs- element Variante 1 bzw. 4 (horizontal)	Nachrüsten des LED- Beleuchtungs- elements (als optionales Zubehör)
	3870 00 Wipptaster Schließer N-Klemme ohne Befestigungskrallen					
	3152 00 Wipptaster Schließer Meldekontakt			LED-Beleuchtungs- element Variante 2 bzw. 5 (vertikal)	LED-Beleuchtungs- element Variante 2 bzw. 5 (vertikal)	LED-Beleuchtungs- element Variante 1 bzw. 4 (horizontal)
3872 00 Wipptaster Schließer Meldekontakt ohne Befestigungskrallen						
3156 00 Wipptaster Wechsler	Treppenhaus- schaltung			<b>Option 1</b> LED-Beleuchtungs- element Variante 1 bzw. 4 (horizontal)		Nachrüsten des LED- Beleuchtungs- elements (als optionales Zubehör)
3876 00 Wipptaster Wechsler ohne Befestigungs- krallen				<b>Option 2</b> LED-Beleuchtungs- element Variante 2 bzw. 5 (vertikal)		

LED-Beleuchtungselement

Variante 1: 37910 .. | Variante 2: 37920 .. | Variante 3: 37930 .. | Variante 4: 37940 .. | Variante 5: 37950 ..  
LED Weiß: ..... 10 | LED Rot: ..... 11 | LED Orange: ..... 12