

Diese Checkliste bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell zu sehen, welche Art und welcher Umfang an Produkten in welchem Raum nötig ist, um den Ausstattungswerten der HEA für energieeffiziente Elektroinstallation zu entsprechen.

Ausstattungswert	Küche ^{a,b}	Bad	Wohnzimmer ^a bis/ab 20 m ²	je Schlaf-, Kinder-, Gäste-, Arbeitszimmer, Büro ^b bis/ab 20 m ²	Flur bis/ab 3 m ²	zur Wohnung geh. Keller-/ Bodenraum, Garage	
Anzahl der Steckdosen, Beleuchtungs- und Kommunikationsanschlüsse							
★	Steckdosen allgemein	5	2 ^e	4/5	4/5	1/1	1
	Beleuchtungsanschlüsse	2	2	2/3	1/2	1/2 ^g	1
	Telefon-/Datenanschluss (luK)			1	1	1	
	Steckdosen für Telefon/Daten			1	1	1	
	Radio-/TV-/Datenanschluss (RuK)	1		2	1		
	Steckdosen für Radio/TV/Daten	3		6	3		
	Anschluss für Lüfter ^c		1				
	Rollladenantriebe	Anschlüsse entsprechend der Anzahl der Antriebe					
Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise	Wohnfläche in m ²		Stromkreise				
	bis 50		3				
	über 50 bis 75		4				
	über 75 bis 100		5				
	über 100 bis 125		6				
über 125		7					
★★	Steckdosen allgemein	10	4 ^e	8/11	8/11	2/3	2
	Beleuchtungsanschlüsse	3	3	2/3	2/3	2/2 ^g	1
	Telefon-/Datenanschluss (luK)	1		1/2	1/2	1	
	Steckdosen für Telefon/Daten	2		2/4	2/4	2	
	Radio-/TV-/Datenanschluss (RuK)	1		2/3	1		
	Steckdosen für Radio/TV/Daten	3		6/9	3		
	Anschluss für Lüfter ^c		1				
	Rollladenantriebe	Anschlüsse entsprechend der Anzahl der Antriebe					
Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise	1	1	1/2	1/2		1	
★★★	Steckdosen allgemein	12	5 ^e	10/13	10/13	3/4	2
	Beleuchtungsanschlüsse	3	3	3/4	3/4	2/2 ^g	1
	Telefon-/Datenanschluss (luK)	1	1	1/2	1/2	1	
	Steckdosen für Telefon/Daten	2	2	2/4	2/4	2	
	Radio-/TV-/Datenanschluss (RuK)	1	1	2/3	2		
	Steckdosen für Radio/TV/Daten	3	3	6/9	6		
	Anschluss für Lüfter ^c		1				
	Rollladenantriebe	Anschlüsse entsprechend der Anzahl der Antriebe					
Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise	1	1	1/2	1/2	1	1	

★ **Anschlüsse für besondere Verbrauchsmittel mit eigenem Stromkreis**
 Elektroherd, Mikrowellengerät, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine^f, Wäschetrockner, Bügelstation, Warmwassergerät, Heizgerät^d
Stromkreisverteiler
 in Mehrraumwohnungen mind. vierreihige, in Einraumwohnungen mind. dreireihige Stromkreisverteiler
Gebäudekommunikation
 Klingel oder Gong, Türöffner und Gegensprechanlage

★★ **Anschlüsse für besondere Verbrauchsmittel mit eigenem Stromkreis**
 Elektroherd, Backofen, Dampfgarer, Mikrowellengerät, Geschirrspül-, Waschmaschine^f, Wäschetrockner, Bügelstation, Warmwassergerät, Saunaheizgerät, Whirlpool, Heizgerät^d
Stromkreisverteiler
 in Mehrraumwohnungen mind. vierreihige, in Einraumwohnungen mind. dreireihige Stromkreisverteiler
Gebäudekommunikation
 Klingel oder Gong, Türöffner und Gegensprechanlage mit mehreren Wohnungssprechstellen

★★★ **Anschlüsse für besondere Verbrauchsmittel mit eigenem Stromkreis**
 Elektroherd, Backofen, Dampfgarer, Mikrowellengerät, Geschirrspül-, Waschmaschine^f, Wäschetrockner, Bügelstation, Warmwassergerät, Saunaheizgerät, Whirlpool, Heizgerät^d
Stromkreisverteiler
 in Mehrraumwohnungen mind. vierreihige, in Einraumwohnungen mind. dreireihige Stromkreisverteiler
Gebäudekommunikation
 Klingel oder Gong, Türöffner und Gegensprechanlage mit mehreren Wohnungssprechstellen, Video-Türstationen, Gefahrenmeldeanlagen

^a In Räumen mit Essecke ist die Anzahl der Anschlüsse und Steckdosen um jeweils 1 zu erhöhen.
^b Die den Bettplätzen und den Arbeitsflächen von Küchen, Kochnischen und Hausarbeitsräumen zugeordneten Steckdosen sind mindestens als Zweifachsteckdose vorzusehen.
^c Sofern eine Einzellüftung vorgesehen ist. Bei fensterlosen Bädern oder WC-Räumen ist die Schaltung über die Allgemeinbeleuchtung mit Nachlauf vorzusehen.
^d Sofern die Heizung/Warmwasserversorgung nicht auf andere Weise erfolgt.
^e Davon ist eine Steckdose in Kombination mit der Waschtischleuchte zulässig.
^f In einer Wohnung nur jeweils einmal erforderlich.
^g Von mindestens zwei Stellen schaltbar.